

Description

ATS-16R

Récepteur PLL 16 canaux

- Haut-parleur intégré
- L'écouteur correspondant avec étrier caoutchouc est livré
- Branchement pour l'écouteur supplémentaire optionnel
- Sortie audio via prise jack 3,5 stéréo femelle
- Réglage Squelch et son pilote
- LED d'état de l'accumulateur, affichage du signal porteur
- Réglage de volume, clip de ceinture
- Alimentation par 2 x accumulateurs NiMH 1,2 V de type R6 (non livré) ou prise alimentation (5 V)
- Dimensions 66 x 111 x 35 mm
- Poids 97 g

Sans déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques:

Généralités

Type	récepteur audio PLL mono 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Récepteur alimentation	2 x accu NiMH 1,2 V, type R6, prise alimentation (5 V)
Largeur récepteur	66 mm
Hauteur récepteur	111 mm
Profondeur récepteur	35 mm
Poids récepteur	97 g
Branchements récepteur	jack 3,5 stéréo (écouteur), jack 3,5 stéréo (Ligne out)

produit: MONACOR

Type: ATS-16R

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,15 x 0,04 x 0,16 m

Poids brut: 0,28 kg

Poids net: 0,156 kg

Poids article (sans accessoire): 0,1 kg