

## Description

### ATS-16T

#### Emetteur PLL 16 canaux

pour fonctionnement d'un microphone et signaux audio Ligne

- Microphone intégré
- Microphone cravate électret supplémentaire livré
- Entrée audio ligne via prise jack 3,5 femelle mono
- LED d'état de l'accumulateur, affichage du signal porteur
- Réglage de volume, clip de ceinture
- Puissance d'émission  $\leq 10$  mW (EIRP), portée 110 m environ
- Alimentation par 2 x accumulateurs NiMH 1,2 V de type R6 (non livrés) ou prise alimentation (5 V)
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS, disponible en option
- Dimensions 66 x 111 x 35 mm
- Poids 81 g

#### Sans déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques:

##### Généralités

Type	émetteur audio PLL mono 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	$\leq 10$ mW
Portée	110 m
Alimentation émetteur	2 x accu NiMH 1,2 V type R6, prise alimentation (5 V)
Largeur émetteur	66 mm
Hauteur émetteur	111 mm
Profondeur émetteur	35 mm
Poids émetteur	81 g
Branchements émetteur	jack 3,5 mono (microphone), jack 3,5 mono (Ligne In)

produit: MONACOR

Type: ATS-16T

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,15 x 0,04 x 0,16 m

Poids brut: 0,265 kg

Poids net: 0,14 kg

Poids article (sans accessoire): 0,085 kg