Description

FGA-40

Transformateur ligne

pour éviter les perturbations de signal et bouclages de masse pouvant apparaître par exemple lors de branchement d'un autoradio sur un amplificateur.

• Entrées et sorties séparées galvaniquement
• Prises RCA mâles et femelles
• Impédance entrée / sortie 15 kΩ
• Bande passante 20-30000 Hz
• Taux de distorsion < 0,001 %
• Taux transmission 1:1
• Ø 35 mm x 65 mm, 65 g

Caractéristiques techniques:

Type	transformateur
Bande passante	20-30000 Hz
Impédance d'entrée	15 kΩ
Impédance de sortie	15 kΩ
Rapport conversion	1:1
Taux de distorsion	< 0,001 %
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 35 mm x 65 mm
Poids	98 g
Entrées	1 x RCA mâle D/G
Sorties	1 x RCA femelle D/G

produit: MONACOR

Type: FGA-40

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,095 x 0,04 x 0,19 m

Poids brut: 0,111 kg

Poids net: 0,098 kg

Poids article (sans accesoire): 0,098 kg