

Description

MPX-4PA

Table de mixage 3 zones

- 3 zones avec possibilité de router au choix tous les canaux d'entrée
- Sorties zone XLR et RCA
- 6 canaux d'entrée (4 voies stéréo, 2 voies micro)
- Les 2 voies micro ne peuvent être routées qu'ensemble
- Préréglages de gain encastrés pour tous les canaux d'entrée
- Voies micro avec égaliseur 2 voies, talkover et interrupteur PAD
- Canaux stéréo commutables 2 x Phono/Ligne et 2 x Ligne/Ligne
- Sorties zone avec égaliseur 3 voies, VU-mètre à LEDs du master stéréo, réglage de balance, préécoute (PFL) et commutation mono / stéréo
- Sortie casque réglable avec préécoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo et des sorties zones
- Branchement pour lampe col de cygne GNL-204

Caractéristiques techniques:

| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre canaux | 6 |
| Nombre entrées | 12 |
| Entrée Mic | 1,5 mV, 2 x jack 6,35 |
| Entrée Ligne | 150 mV, 5 x RCA D/G |
| Entrée CD | 150 mV, 1 x RCA D/G |
| Entrée Phono | 3 mV, 2 x RCA D/G |
| Sortie Master | 1 V/600 Ω , 3 x XLR 3 pôles D/G, 3 x RCA D/G |
| Casque | $\geq 8 \Omega$, 1 x jack 6,35 |
| Lampe col de cygne | 12 V/0,75 W, 1 x BNC |
| Bande passante | 20-20000 Hz |
| Taux de distorsion | 0,1 % |
| Rapport signal / bruit | 61 dB, non pondéré |
| Egaliseur graves | +12 dB, -12 dB/50 Hz |
| Egaliseur médiums | +12 dB, -12 dB/1 kHz |
| Egaliseur aigus | +12 dB, -12 dB/10 kHz |
| Talkover | -16 dB |
| Alimentation | ~ 230 V/50 Hz/20 VA |
| Tension alimentation | ~ 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Consommation fonctionnement | 20 VA |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Largeur | 482 mm |
| Hauteur | 177 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Hauteur U | 4 |
| Poids | 4 kg |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,215 x 0,15 x 0,52 m |

| | |
|------------|----------|
| Poids brut | 5,02 kg |
| Poids net | 4,075 kg |

produit: MONACOR

Type: MPX-4PA

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,215 x 0,15 x 0,52 m

Poids brut: 5,02 kg

Poids net: 4,075 kg

Poids article (sans accesoire): 4 kg