

## Description

### PA-1200

#### Amplificateur-Mixeur Public Adress mono 4 zones

- 1x 120 W
- Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Gong, son continu ou strident, auto mute, gong également déclenchable par interrupteur externe, gong 2 ou 4 sons réglable
- Réglages graves, aigus et Master, affichage par LEDs
- Alimentation fantôme 15 V pour canaux 2 et 3
- Modules pour diverses fonctions disponibles en option
- Installation en rack 19" avec étrier de montage PA-1200RM, en option
- Fonctionnement secteur et courant de secours 24 V

Caractéristiques techniques:

Puissance de sortie, totale	170 W
Puissance nominale	120 W
Canaux	5
Zones	4
Entrées	1,5 mV/600 $\Omega$ (Mic), 150 mV/47 k $\Omega$ (Ligne), 1 mV/47 k $\Omega$ (Phono)
Bande passante	80-15000 Hz
Egaliseur graves	$\pm 10$ dB/100 Hz
Egaliseur aigus	$\pm 10$ dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 60 dB (Mic), > 70 dB (Line)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	280 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 11 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	420 mm
Hauteur	122 mm
Profondeur	350 mm
Poids	12,28 kg
Branchements	1 x jack 6,35 (entrée Mic), 3 x XLR, sym. (entrées Mic/Ligne), 1 x RCA D+G (Entrée ligne), 1 x RCA D+G (entrée Phono/Line), contact à pince (entrée téléphone), contact à pince (sortie tuner), contact à pince (Gong), contacts à vis (haut-parleur)

Dimensions emballage (l x H x P)	0,46 x 0,2 x 0,52 m
Poids brut	13,8 kg
Poids net	12,28 kg

produit: MONACOR

Type: PA-1200

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,46 x 0,2 x 0,52 m

Poids brut: 13,8 kg

Poids net: 12,28 kg

Poids article (sans accessoire): 12,28 kg