

## Description

### PA-1480

#### Amplificateur Public Adress mono

- 1 x 480 W
- Filtre passe-haut 400 Hz 6 dB/oct., commutable
- Ventilateur régulateur continu de température
- LED d'affichage pour écrêtage (CLIP), circuits de protection, surchauffes de température et niveau de sortie
- Sortie pour repiquage signal (Link)
- Alimentation secteur ou courant de secours 24 V

Caractéristiques techniques:

Puissance nominale	480 W
Puissance sous 8 $\Omega$	1 x 480 W
Puissance sous 100 V	1 x 480 W
Impédance de sortie	62 V/8 $\Omega$ , 70 V/10 $\Omega$ , 100 V/21 $\Omega$
Canaux	1
Entrées	1,2 V, symétrique
Bande passante	35-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 100 dBA
Taux de distorsion	< 1 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1400 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 40 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	374 mm
Hauteur U	2
Poids	15,2 kg
Branchements	XLR / contacts à vis (entrées) contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,58 x 0,18 x 0,48 m
Poids brut	17,24 kg
Poids net	15,22 kg

produit: MONACOR

Type: PA-1480

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,58 x 0,18 x 0,48 m

Poids brut: 17,24 kg

Poids net: 15,22 kg

Poids article (sans accessoire): 15,2 kg