

## Description

### PA-1120RC

#### Microphone de table avec fonction commande

à brancher au PA-1120 et PA-1240

- Interrupteur poussoir pour sélectionner les zones haut-parleurs 1 à 5 et appel groupé
- Fonction Démarrage / Pause pour 6 annonces sélectionnables, mémorisées dans le module PA-1120DMT
- Entrée Ligne (RCA D/G) réglable pour brancher une source, par exemple lecteur CD ou tapedeck
- LED pour fonctionnement émission
- Gong automatique par touche annonce micro
- Alimentation via PA-1120, PA-1240
- Prises RJ45 pour brancher d'autres PA-1120RC avec interrupteur Esclave / Prioritaire
- Livré avec module de branchement pour PA-1120 et PA-1240

Caractéristiques techniques:

Type	microphone de table Public Adress
Type transmission	filaire
Alimentation	via PA-1120, PA-1240
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,49 kg
Branchements	RJ45 (Master/Slave) RCA D/G (Ligne in)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,235 x 0,19 x 0,38 m
Poids brut	1,83 kg
Poids net	1,49 kg

produit: MONACOR

Type: PA-1120RC

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,235 x 0,19 x 0,38 m

Poids brut: 1,83 kg

Poids net: 1,49 kg

Poids article (sans accessoire): 1,49 kg