

## Description

### PA-4000PTT

#### Microphone de table PA avec fonction commande PTT

à brancher au PA-40120 ou PA-1120, PA-1240, PA-1414MX et à la série PA-6000

- Gong auto par touche annonce micro (Talk)
- Gong activable et désactivable
- Alimentation via amplificateur relié
- Prise RJ45 à brancher aux amplificateurs correspondants
- Cordon de branchement 3 m (Cat5e) livré

**1 seul PA-4000PTT peut être relié par amplificateur.**

Caractéristiques techniques:

Type	microphone de table PTT Public Adress
Type transmission	filaire
Alimentation	via amplificateur
Température fonc.	0-40 °C
Poids	841 g
Câble	3 m
Branchements	RJ45, DIN 7 pôles
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,18 x 0,375 m
Poids brut	1,07 kg
Poids net	0,841 kg

produit: MONACOR

Type: PA-4000PTT

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,14 x 0,18 x 0,375 m

Poids brut: 1,07 kg

Poids net: 0,841 kg

Poids article (sans accesoire): 0,841 kg