Description

PAM-10

Amplificateur Public Adress

avec microphone

• Amplificateur intégré 10 W
• Commande de parole, réglage du volume, branchement HP 4-16 Ω
• Alimentation ~ 230 V/50 Hz/12 VA
• Dimensions (LxHxP) : 167 x 65 x 130 mm
• Fonctionnement secteur

Caractéristiques techniques:

Puissance nominale	10 W
Impédance de sortie	4-16 Ω
Canaux	1
Bande passante	80-12000 Hz
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	12 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	167 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	130 mm
Poids	1,14 kg
Branchements	microphone électret col de cygne, cardioïde bornes HP
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,2 x 0,175 m
Poids brut	1,35 kg
Poids net	1,14 kg

produit: MONACOR

Type: PAM-10

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,145 x 0,2 x 0,175 m

Poids brut: 1,35 kg

Poids net: 1,14 kg

Poids article (sans accesoire): 1,14 kg