

Description

PPA-4

Amplificateur casque stéréo

- 4 amplificateurs casque distincts
- Chacun un réglage de niveau
- Entrée jack 6,35 stéréo
- Sorties jack 6,35 stéréo

Caractéristiques techniques:

| | |
|------------------------|--|
| Type | amplificateur micro |
| Bande passante | 20-20000 Hz |
| Signal d'entrée | 300 mV |
| Signal de sortie | 2 x 16 mW/8 Ω, 2 x 35 mW/32 Ω, 2 x 15 mW/600 Ω (par casque) |
| Rapport signal / bruit | 64 dB |
| Taux de distorsion | 0,1 % |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Alimentation | par bloc secteur livré |
| Dimensions | 117 x 93 x 40 mm |
| Poids | 560 g |
| Entrées | 1 x jack 6,35 |
| Sorties | 4 x jack 6,35 |

produit: IMG STAGELINE

Type: PPA-4

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,11 x 0,065 x 0,235 m

Poids brut: 0,695 kg

Poids net: 0,56 kg

Poids article (sans accessoire): 0,56 kg