

Description

TXS-1800HSE

Emetteur de poche multifréquences, 1,8 GHz

UHF PLL

- Peut se combiner aux micros serre-tête ou écouteurs avec connexion mini XLR 3 pôles
- 192 fréquences UHF réglables (1785-1800 MHz) en 16 groupes avec respectivement 12 canaux, synchronisable avec le récepteur TXS-1800 via la fonction ADL
- Sensibilité réglable (0 dB, -3 dB, -6 dB)
- Affichage LCD pour la fréquence, réglage de gain et l'état des batteries
- Puissance émetteur 10 mW (EIRP)
- Fonction Mute
- Clip de ceinture
- Alimentation par 2 batteries 1,5 V, type R6 (non livrées)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E .

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre „INFORMATIONS IMPORTANTES“.

Caractéristiques techniques:

Généralités

Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	1785-1800 MHz
Bande passante audio	60-16000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 8 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Alimentation émetteur	2 x batterie 1,5 V, type R6
Largeur émetteur	64 mm
Hauteur émetteur	102 mm
Profondeur émetteur	28 mm
Poids émetteur	118 g
Branchements émetteur	1 x mini XLR 3 pôles

produit: IMG STAGELINE

Type: TXS-1800HSE

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,08 x 0,04 x 0,185 m

Poids brut: 0,165 kg

Poids net: 0,118 kg

Poids article (sans accessoire): 0,118 kg