

## Description

### VRA-100S500

#### Potentiomètre stéréo, 500 kΩ

- Logarithmique
- Axe fendu 6 mm
- Pour bouton à 18 cannelures
- Fixation écrous et picots pour CI

Caractéristiques techniques:

Résistance	500 kΩ
Caractéristique	logarithmique
Charge admissible	0,1 W
Résistance isolation	< 100 MΩ/DC 500 V
Tension test	~ 500 V/1 mn
Synchronisme	± 3 dB, 0/ -40 dB
Rotation	300° ± 5°

produit: MONACOR

Type: VRA-100S500

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,025 x 0,025 x 0,04 m

Poids brut: 8,26 g

Poids net: 8,26 g

Poids article (sans accessoire): 8,26 g