

Description

WSA-50WIFI

Récepteur audio WLAN

Pour une lecture sans fil de musique depuis votre Smartphone, tablette, PC de bureau ou MAC. L'appareil reçoit les signaux audio via le réseau et les dirige par câble vers une installation stéréo ou une enceinte active.

- Streamez directement des données audio depuis n'importe quel appareil
- Mode Access-Point ou Station-Mode (AP/STA)
- Standard WLAN IEEE802.11a/b/g/n
- DLNA, Airplay
- Formats de données : par exemple MP3, FLAC, WAV, APE, WMA, AAC
- Taux de transmission de données jusqu'à 7 Mbps
- Navigateur intégré
- Application gratuite, par exemple iMediaShare
- LED d'état
- Réglage de niveau de volume
- Sortie niveau ligne analogique par jack 6,35 D/G et XLR D/G 3 pôles
- Boîtier métallique
- Alimentation par bloc secteur livré

Caractéristiques techniques:

Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	≤ 0,1 %
Séparation canaux	≥ 90 dB
WLAN	oui
Portée	> 20 m (AP) > 50 m (STA)
Alimentation	par bloc secteur livré
Largeur	130 mm
Hauteur	54 mm
Profondeur	130 mm
Poids	516 g
Branchements	Sorties : 1x jack 6,35 stéréo D/G, analogique 1x XLR 3 pôles D/G, analogique
Particularités	DLNA, Airplay, HTTP

produit: MONACOR

Type: WSA-50WIFI

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,175 x 0,07 x 0,24 m

Poids brut: 0,738 kg

Poids net: 0,559 kg

Poids article (sans accessoire): 0,516 kg